

ATORNILLADOR HEX 1/4" INALÁMBRICO DF001DW

DF001DW

Atornillador recto a batería de 3,6V, presentada en maletín de PVC de 81 piezas con cargador.



Imagen 360°

Código EAN

0088381833837

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	0,36 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	287 x 47 x 51 mm
Tensión de la batería	3,6 V
Tipo de batería	Litio-ion
Inserción	1/4" hex.
R.p.m	220 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	3 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	4 Nm
Incertidumbre (K) de vibración	3,00 m/seg ²
Presión sonora	70,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Capacidad máx. tornillos para madera	3,8 x 32 mm
Par máx. de apriete estable	6 Nm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Atornillador recto a batería de 3,6V, ideal para trabajos domésticos y trabajos en lugares de difícil acceso.
- Con posibilidad de trabajar como atornillador recto o modo pistola, gracias a su mango con dos posiciones.
- Presentado en un maletín de PVC con 81 piezas para atornillar con diferentes tipos de puntas. Que incluye:
- Puntas 25mm PZ : 0, 1, 2, 3 (3 de cada) Hex : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (2 de cada) T : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (3 de cada) SL : 0.5x3, 0.5x4, 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.0x5.5, 1.2x6.5 (2 de cada) PH : 0, 1, 2 (3 de cada), 3 (2 de cada)
- Puntas 50mm T : 20, 25, 30 (1 de cada) PH : 1, 2, 3 (1 de cada)
- Llaves de vaso 5, 6, 7, 8, 9, 10mm (1 de cada)
- Portapuntas magnético 60mm
- Incluye cargador USB y cable de conexión para la carga.

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

198363-7

Adaptador de red para DF001



D-30667

Estuche de puntas de 31 pcs



D-31669

Bote de puntas dobles a granel PH2



D-34914

Bote de puntas dobles a granel PZ2



E-04008

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-04064

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



P-16782

Set de puntas

