

## Amoladora angular inalámbrica 115 mm (4-1 / 2"), 40Vmax XGT BL AWS AFT XPT freno eléctrico **GA028G**

Equivalente a una miniamoladora de 1.000 W.



### Código EAN

0088381722377



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	3,6 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	425 x 130 x 168 mm
Tensión de la batería	40Vmax
Tipo de batería	XGT
Bloqueo del eje	✓
Inserción	M14
R.p.m	3.000 - 8.500 Rpm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	6,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	81,00 dB(A)
Potencia sonora	92,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Empuñadura antideslizante	✓
Diámetro exterior del disco	115 mm
Diámetro interior de disco	22,23 mm

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Rendimiento y eficiencia superiores a las amoladoras eléctricas de 1.000W.
- Solución a batería para trabajos industriales. Excelente en trabajos pesados continuos.
- En mampostería, la potencia es un 40% más alta que la serie DGA404, similar a la serie 9564H.
- Alta durabilidad; Los rodamientos de bolas de mayor tamaño soportan la alta potencia de la herramienta XGT protegiendo el motor; Nuevo interruptor con desgaste de contacto reducido.
- El nuevo protector de disco sin herramientas permite un ajuste del ángulo rápido y fácil.
- Tecnología de detección del efecto rebote (AFT). Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad para el usuario.
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el funcione de manera más eficiente para una vida útil más larga. También está controlado

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS

### 191B26-6

Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040



### 191B36-3

Batería 40Vmáx 2,5 Ah XGT BL4025



### 191C10-7

Adaptador 40Vmax / 18V LXT ADP10



### 191E07-8

Cargador rápido 40Vmáx XGT



### 191J39-5

Kit Fuente de Alimentación 40Vmáx



### 191J81-6

Kit Fuente Alimentación 40Vmáx



### 191J97-1

Kit fuente de alimentación 40Vmáx



### 191L29-0

Batería 40Vmáx 2,0 Ah XGT BL4020



### 191M90-3

Cargador DC40RC 40VMáx XGT



## Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:



Disco de barba de metal

### D-75524

Disco corte metal 115x1,0x22mm

